

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΓΓΠΣ DATECS

Πλήκτρα:

ΜΕΤΡΗΤΑ (ENTER)

Πάνω απο το ΜΕΤΡΗΤΑ Βελάκια πάνω,κάτω. (Διαφέρουν ανάλογα με την Ταμειακή)

Αρχικά θα πρέπει να ελέγξουμε οτι η **έκδοση του προγράμματος** (firmware) της μηχανής βρίσκεται στην έκδοση **5 και πάνω**.

Στο **ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ**

Επιλέγουμε την επιλογή **5.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ** [ΜΕΤΡΗΤΑ]
Και όταν μπορούμε στην Κατάσταση [ΜΕΤΡΗΤΑ]

Γίνεται η εκτύπωση των πληροφοριών την ταμειακής.
Στις πρώτες πληροφορίες αναζητώ την πληροφορία

Fw Version 5.XXX ή

Os Version 4.XXX (ή μικρότερη χρειάζεται αναβάθμιση απο τεχνικό)

Εφόσον η ταμειακή βρίσκετε στην έκδοση 5, την συνδέω με ένα καλώδιο δικτύου στο router για να πάρει Internet.

Για να **ελέγξω αν έχει επικοινωνία με το internet** στο **ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ** πατώ το **Νούμερο 7**.

Η ταμειακή θα μου εμφανίσει στην οθόνη το αποτέλεσμα του ελέγχου.

Εφόσον το αποτέλεσμα του ελέγχου είναι επιτυχής στο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ επιλέγω **4.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ**. Και **AES KEY** [ΜΕΤΡΗΤΑ].

Αν έχει παραστεί το AES KEY θα εμφανιστούν χαρακτήρες, αλλιώς θα είναι κενό. (Αν είναι κενό θα πρέπει να περάσω το AES KEY.

Τέλος στον **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ** επιλέγω **ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ** και στην συνέχεια μετά απο αρκετές επιλογές **ΓΓΠΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ**.

Η επιλογή απο προεπιλογή είναι 0 (ΟΧΙ) το κάνω **1 (ΝΑΙ)**

Συνοπτικά

Firmware V.5+

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ -> 5.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -> [ΜΕΤΡΗΤΑ]-> [ΜΕΤΡΗΤΑ] -> ΕΚΤΥΠΩΣΗ -> OS ή FW VERSION ->5+

Έλεγχος σύνδεσης με Internet

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ -> Πατώ το No 7

AES KEY

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ -> 4.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ -> 29 ->AES KEY

Ενεργοποίηση αποστολής

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ -> 4.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ -> 29 -> ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ -> ΓΓΠΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ.